

## T-6S/T-23S/T-26S/T-212S/T-2200S/T-6FS/T-23FS/T-26FS/T-212FS/T-2200FS ( z oddzielnym trnsformatorem toroidalnym )



Puszka plastikowa



Puszka metalowa

## Specyfikacja parametrów

Model	T-6S	T-23S	T-26S	T-212S	T-2200S	T-6FS	T-23FS	T-26FS	T-212FS	T-2200FS
Moc sterowana	6W	30W	60W	120W	200W	6W	30W	60W	120W	200W
Typ	Rez	Trans 1	Trans 2	Trans 2	Trans 2	Rez	Trans 1	Trans 2	Trans 2	Trans 2
Nastawy	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Front	ABS									
Przebieg	/	/	/	/	/	24V	24V	24V	24V	24V
Wymiary	82.5x82.5x45 mm									
Trans 1	77x77x27 mm									
Trans 2	74x74x27 mm									

### Uwaga:

1. T-6/T-6F/T-6S/T-6FS wymagają użycia puszki plastikowej (L86 W86 H50mm). Pozostałe modele - prezentowanej puszki metalowej, wymagają zainstalowania transformatora toroidalnego w innej regulatora i połączenia przewodami.

2. Puszki instalacyjne do regulator w nie znajdują się w komplecie z regulatorami i należy je kupić dodatkowo..

3. Litera "F" w symbolu regulatora oznacza, że regulator wyposażony jest w przebieg 24V DC.

4. Litera "S" w symbolu regulatora oznacza, że regulator wyposażony jest w selektor program

