



Opis

- Przeznaczony do odbioru sygnału IR z pulpitów
- Kąt widzenia - 150 st. - sferyczny
- Zysk energetyczny > 35 dBm
- Złącze współosiowe BNC
- Możliwość montażu na suficie lub ścianie

Specyfikacja parametrów

Model	TH-0511
Pasma pracy	6-8 MHz
Zasilanie	12 V DC, zasilany z centrali
Prąd zasilania	25 mA
Czułość	- 85 dBm
Wzmocnienie	40 dBm
Impedancja	50 Ohm
Złącze	BNC
Wymiary	98 x 74 mm
Masa	0.44 kg