



Opis

T-35M jest małogabarytowym wzmacniaczem miksującym w obudowie typu DESKTOP. Niewielkie wymiary, masa, wysoka estetyka wykonania oraz precyzyjne pokrętki regulacji głośności, zwińskaj wygodę użytkowania i pozwalają na korzystanie ze wzmacniacza jako jednego z wielu urządzeń powszechnego użytku. Doskonale nadaje się do nagłośnienia małych pomieszczeń zamkniętych, takich jak domy, kawiarnie, sale lekcyjne itp.

Cechy

- Wzmacniacz mocy 35 W_{RMS}
- Kompaktowa obudowa typu DESKTOP
- Profesjonalne pokrętki na płycie frontowej z małym skokiem
- Trzy wejścia mikrofonowe. Priorytet typu VOX dla MIC 1 z regulacją progu
- Dwa wejścia typu AUX
- Przełączana czułość wejść MIC2/AUX1 oraz MIC3/AUX2
- Wspólna dla wszystkich wejść dwupunktowa regulacja barwy dźwięku (bas i sopran)
- Indywidualna regulacja wzmocnienia dla różnic oraz wspólna regulacja wzmocnienia MASTER
- Zasilanie sieciowe ~230V
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przecięciem, zwarcie lub przegrzaniem

Specyfikacja parametrów

Model	T-35M
Moc wyjściowa	35 W
Wyjścia głośnikowe	70 V, 100 V, 4-16 Ω
Wejścia	
MIC 1, 2, 3	5 mV / 600 Ω
AUX 1	775 mV / 10 kΩ - niesym.
AUX 2	350 mV / 10 kΩ - niesym.
Regulacja barwy	
Niskie	100 Hz ± 10 dB
Wysokie	10 kHz ± 10 dB
Pasma f	50 Hz - 16 kHz (+1dB, -3dB)
S/N	MIC: ≥66dB, AUX: ≥80dB
THD	≤ 0,5 %
Priorytety	MIC1
Zabezpieczenia	Zwarcie, przecięcie, przegrzanie
Moc całkowita	60 W
Zasilanie	~230 V / 50 Hz
Wymiary	484 x 335 x 88 mm
Masa	3,0 kg

Prezentacja

Tyłny panel:

